

Kompatibilität der SFP-Module und Direct Attach Kabel mit LANCOM Geräten

Beschreibung:

Die folgenden Tabellen enthalten Informationen zur Kompatibilität von SFP-Modulen und Direct Attach Kabeln mit LANCOM Geräten.

Unterstützte Geräte	SFP-SX-LC1 / SFP-LX-LC1	SFP-SX-LC10 / SFP-LX-LC10	SFP-LR-LC25 / SFP-SR-LC25	SFP-LR-LC40	SFP-SR-MPO40	SFP-CO1	SFP-CO10-MG
XS-6128QF		✓	✓	✓	✓		✓
XS-5116QF		✓		✓	✓		✓
XS-5110F	✓	✓					✓
GS-3528X-Serie	✓	✓					✓
GS-3152X-Serie	✓	✓					✓
GS-2352P	✓	✓				✓	✓
GS-2328-Serie	✓	✓				✓	✓
GS-2326P	✓					✓	
GS-2326+-Serie	✓						
GS-2310-Serie	✓						
GS-1326	✓						
WLC-1000	✓						
ISG-8000	✓	✓					
ISG-4000	✓	✓					
ISG-1000	✓						
1906VA-Serie	✓						
1900EF	✓						
1790EF	✓						
R&S@UF-910 / UF-900	✓	✓					
R&S@UF-500	✓						

Unterstützte Geräte	SFP-DAC10-1M	SFP-DAC10-3M	SFP-DAC40-1M	SFP-DAC40-3M
XS-6128QF	✓	✓	✓	✓
XS-5116QF	✓	✓	✓	✓
XS-5110F	✓	✓		
GS-3528X-Serie	✓	✓		
GS-3152X-Serie	✓	✓		
GS-2352-Serie	✓	✓		
GS-2328-Serie	✓	✓		
GS-2326+-Serie				
GS-2310-Serie				
GS-1326				
WLC-1000				
ISG-8000	✓	✓		
ISG-4000	✓	✓		
ISG-1000				
1906VA-Serie				
1900EF				
1790EF				
R&S®UF-910 / UF-900			✓	✓
R&S®UF-500			✓	